
Postavljanje NEO GO aplikacije

PODEŠEVANJE CENTRALE/KOMUNIKATORA

Putem **GPRS** konekcije (ukoliko komunikator nije uključen potrebno je u programiranju alarmne centrale u liniji [382] uključiti opciju [5]:

[*][8][instalaterska šifra][851]→

[422] – ID broj (prepisati ga, potreban za prijavu na aplikaciji)

[996] – Tel broj kartice (prepisati, potreban za prijavu na aplikaciji)

[424] – upisati: neo go (malim slovima)

[425][2] – ON

[425][3] – OFF

[425][5] – ON

[425][6] – ON

[429] – upisati: 1E61

[431] – upisati: connect.powerseriesneogo.com

Putem **LAN** konekcije (ukoliko komunikator nije uključen potrebno je u programiranju alarmne centrale u liniji [382] uključiti opciju [5]:

[*][8][instalaterska šifra][851]→

[422] – ID broj (prepisati ga, potreban za prijavu na aplikaciji)

[425][2] – OFF

[425][3] – ON

[425][5] – ON

[426][1] – OFF

[426][2] – ON

[426][3] – ON

[429] – upisati: 1E61

[430] – upisati: 0050 (PORT 80) (ili C73D (PORT 51005))

[431] – upisati: connect.powerseriesneogo.com

[001] – upisati IP adresu komunikatora ukoliko se ne koristi DHCP

[002] – upisati SubnetMask ukoliko se ne koristi DHCP

[003] – upisati Gateway ukoliko se ne koristi DHCP

[007] – upisati DNS ukoliko se ne koristi DHCP

PODEŠAVANJE NEO GO APLIKACIJE

