

# Kratke korisničke upute za HIKVISION snimače putem internet preglednika



# Sadržaj

Pokretanje korisničkog sučelja putem internet preglednika	. 3
Pregled uživo	. 4
Reprodukcija / pregled snimke	. 6
Preuzimanje snimke	. 7

### Pokretanje korisničkog sučelja putem internet preglednika

Da bi uspješno pokrenuli korisničko sučelje putem internet preglednika potrebno je znati IP adresu uređaja. Nakon upisivanja IP adrese u browser pojavljuje se "LOGIN" sučelje u kojem upisujete svoje podatke ( korisničko ime i lozinku ).



Nakon usješnog pristupanja svojem uređaju pojavljuje se ekran na kojem imate u izborniku

"Prikaz uživo" za pregled kamera uživo, "Reprodukacija" za pregled snimke, "Slika" za pregled slika koje je kamera/e uslikala ovisno o konfiguraciji te "Konfiguracija" za samu konfiguraciju uređaja.



#### Pregled uživo

Da bi ste mogli gledati live snimku kamere potrebno je kliknuti na željeno polje pregleda na ekranu te kliknuti na ikonu fotoaparata pored kamere ( u našem slučaju pored Camera 01).

Za svako novo dodavanje kamere u "Prikaz uživo" potrebno je ponoviti proceduru.

Važno je paziti na koje polje kliknete da Vam se ne dogoditi da u istom polju pokušate prikazati dvije različite kamere.



Također dostupna je opcija da određenu kameru postavite samu u pregled, tj. da jedna kamera bude u pregledu.



Klikom na kvadrat sa 4 polja imate pregled 4 kamere u isto vrijeme, a klikom na kvadrat sa jednim poljem imate pregled samo jedne kamere ( one koju želite imati uvećanu ).



Opcija se nalazi u donjem lijevom kutu te ovisi o vrsti snimača (koliko ste kamera u mogućnosti spojiti na snimač).

## Reprodukcija / pregled snimke

U slučaju pregleda snimke potrebno je odabrati kameru sa koje želite povući snimku te vrijeme i datum nastale snimke prije samog pregleda snimke.

HIKVISION	Prikaz uživo	Reprodukcija	Slika	Konfiguracija									👤 admir	n 🕐 Pomoć	E+ Odjava
Network Video Recorder  PCamera 01  PCamera 02  PCamera 03  Camera 03  PCamera 03  PCamera 05  PCamer	Kanal br.: 4												Status:	I         Ruj.           led Pon         Uto         Sri           1         2         3         4           8         9         10         11           15         16         17         18           22         23         24         25           20         30         1         2	2019 ► ₩ Čet Pet Sub 5 6 7 12 13 14 19 20 21 26 27 28
(B) IPCamera 07														6 7 8 9 sta strujanja Gub Stream Q Pro	10 11 12
													>		
														Postavi vrijeme n	eprodukcije
	<b>Ⅲ</b> ▼				■ *( )	▶ ++ I>				<b>a</b> 0	~~ Q	- <b>1</b> 0	* 22		
:00 19:0	0	20:00	21:00	22:00	23:00	2019-0	-25.00:00:00	01:00	02:00	03:00		04:00	- Name da a ser	05:00	06:
					@2018 Hik	vision Digital Tech	pology Co. 1 td. All Right	s Reserved					Naredba	Nepresinuto E A	arm Kucho

Nakon odabira kamere sa lijeve strane ekrana te vremena i datuma snimke na desnoj strani ekrana potrebno je kliknuti na tipku

"Play / 🕨 "na samom dnu ekrana.

### Preuzimanje snimke

Da bi preuzeli snimku potrebno je u donjem desnom kutu ekrana pritisnuti tipku \* . Prilikom pritiska na tipku pojavljuje se novi ekran.

Network Video Recorder Kanal br.: 4										Status	
PCamera 01	Preuzianania - Ganala Chura							- <b>D</b> X			≪l 4 Ruj 2019 ) H
IPCamera 02	D Nije sigumo   192.165	2.138/doc/	page/do	enload.asp?fileType=rec	ord8/date=2019-09-26						Ned Pon Uto Sri Čet Pet Sub
IPCamera 03	Dreuzimenie no datoteke		page as	and a second				_			1 2 3 4 5 6 7
Camera 01	Freuzinanje po datoleka										15 16 17 18 19 20 21
PCamera 06	Pretraži uvjete	Pop	is datotek	a				A Preuzimanje			22 23 24 25 26 27 28
PCamera 07	Kamera	20	Broj	Naziv datoteke	Vrijeme početka	Vrijeme završetka	Veličina				29 30 1 2 3 4 5
PCamera 08	[D4] Camera 01	•	1	00010000024000000	2019-09-26 09:08:18	2019-09-26 09:31:43	1015 MEI				8 7 8 9 10 11 12
	Tip datoteke		2	00010000025000000	2019-09-26 09:31:43	2019-09-26 09:55:13	1016 MB				Vrsta strujanja
	Sve vrste	. 0	3	0001000026000000	2019-09-26 09:55:13	2019-09-26 10:18:41	1015 MB				Sub Stream
	Vrsta struiania		4	00010000027000000	2019-09-26 10:18:41	2019-09-26 10:42:11	1016 MB				Q, Pretraži
	Glavno strujanje	. 0	5	0001000028000000	2019-09-26 10:42:11	2019-09-26 11:05:39	1015 MB				
	Vrieme nožetka	0	6	0001000029000000	2019-09-26 11:05:39	2019-09-26 11:29:06	1015 MB				
	2019-09-26 00:00:00	m 🖬	7	00010000030000000	2019-09-26 11:29:06	2019-09-26 11:52:34	1015 MB				
	Vileme završetka	0	8	00010000031000000	2019-09-26 11:52:34	2019-09-26 12 16:06	1016 MB				
	2019-09-26 23 59 59	m 0	9	00010000032000000	2019-09-26 12:16:06	2019-09-26 12:39:36	1016 MB				
	Landauran	8	10	00010000033000000	2019-09-26 12 39 36	2019-09-26 13:03:04	1015 MB				
	Q, Pretraži		11	00010000034000000	2019-09-26 13:03:04	2019-09-26 13:26:30	1016 MB				
		6	12	0001000035000000	2019-09-26 13:26:30	2019-09-26 13:49:58	1015 MB				
			13	0001000035000000	2019-09-26 13:49:58	2019-09-26 14 13 26	1015 MB				
		0	14	00010000037000000	2019-09-25 14 13:26	2019-09-26 14 36 56	1016 MB				
			15	0001000038000000	2019-09-26 14:36:56	2019-09-26 14:50 54	604 MB				
						Likuppo	15 Stauke	1 1/1 2 22			
						Chaptito	is charted				
				02018 Hikvision Digital Tech	nology Co., Ltd. All Rights	Reserved.					
											Postavi vrijeme reprodukcije
<b></b>				■ ++	▶ H+ IF				× 🖸 🕺	) 🔍 🍬 - 🛨 💱	
	2001/01/02 - 2014/02			1112/2002	2019-09-25 0	0:00:00		0.000			= +
19:00	20:00 21:00	2	2:00	22:00	00 00	0	1:00	62:00	02100	04:00	05:00 06

U novom prozoru je potrebno odabrati kameru, vrijeme početka te vrijeme završetka datuma za koje želite snimku. Nakon upisivanja podataka te klika na "Pretraži" pojavljuju se snimke.

Da bi određenu snimku preuzeli na svoje računalo kliknete na praznu kućicu (lijevo od rednog broja snimke) te klikete na "Preuzimanje".

Nakon klika " Preuzimanje" automatski se krene skidati datoteka te se sprema u folder " Preuzimanja" na Vašem računalu.